

## Технические Характеристики

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Процессор                 | HiSilicon 3520D   |
| Производительность        | Мультиплекс   |
| Операционная система      | Интегрированная OS Linux  |
| Графический интерфейс     | Основное и быстрое меню   |
| Журнал событий            | До 500 событий  |
| Видеовход                 | 8 x BNC, 1.0В p-p, 75Ом (PAL/NTSC)  |
| Видеовыход                | 1 x VGA (1280x720)<br>1 x HDMI (1920x1080)  |
| Аудиовход                 | 4 x RCA   |
| Аудиовыход                | 1 x RCA   |
| Формат записи видео/аудио | H.265X/H.264/<br>G.711A   |
| Вывод на экран            | Деление 1/4/9/ каналов  |
| Режимы записи             | Непрерывная запись.По расписанию.По тревоге / По движению   |
| Качество записи           | IP: 1080P/960P/720P AHD TVI CVI CVBS:<br>1080N/720P/960H  |
| Скорость записи           | IP 1080P/25к/с; AHD TVI CVI CVBS 1080п 12 к/с<br>720P 25к/с 960H 25 к/с                             |
| Жесткий диск              | Поддержка до 6ТБ  |
| USB                       | 2 x USB2.0<br>Flash архивирование, обновление ПО Мышь – управление видеорегистратором (в комплекте) |
| Порт RJ45                 | 1 x 10/100 Мбит (HTTP, NETIP, SMTP, RTSP, NTP, FTP, DDNS, DHCP, "Облако", ONVIF)                    |
| WEB браузер               | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP)  |
| CMS программа             | CMS (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) – 64 канала на экран  |
| Мобильный клиент          | XMeve (iPhone, iPad, Android)   |

**Завод изготовитель** : SHENZHEN SECULINK TECHNOLOGY CO.,LTD  
Room NO404,Building 3B,Tian'an Cloudpark, Bantian, Longgang District,  
Shenzhen China

|  |  |
|--|--|
| Температурный режим  | -10°C...+50°C                              |
| Размер   | 260*225*47MM                               |
| Ток потребления максимальный, по сети 12В, с HDD                   | 1,1А (в момент пуска -1,3А кратковременно) |
| Напряжение питания по сети (переменный ток)                        | 110...240 Вольт                            |
| Напряжение питания от внешнего штатного источника (постоянный ток) | 12В / 2А                                   |
| Потребляемая мощность от сети 220 Вольт                            | 8 Ватт (без HDD)                           |

| Режимы записи    |       |       |      |    |
|------------------|-------|-------|------|----|
| AHD/TVI/CVI/CVBS |       | IP    |      |    |
| 1080P            | 1080N | 1080P | 960P | 5M |
| .                | 8     | .     | .    | .  |
| 4                | .     | 2     | .    | .  |
| 2                | 4     | .     | 4    | .  |
| .                | .     | 16    | .    | .  |
| .                | .     | .     | .    | 4  |

## Внимание

HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации)

## Внимание

Входные цепи HDVR имеют встроенную защиту от грозовых разрядов и статического напряжения. Защита работает эффективно только при наличии заземления корпуса HDVR, с сопротивлением не более 4 Ома

# Паспорт

Гибридный Видеорегистратор

## AVR1108LN



## НАЗНАЧЕНИЕ

**AVR1108LN** – цифровой видеореги­стратор, предназначен для обработки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Используются в профессиональных системах охранной сигнализации, не бытового назначения.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддержка HDD до 6 Тб
- Аналоговый, AHD, IP и гибридный режимы работы
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации
- 5 в 1: поддержка TVI, AHD, CVI, IP и аналоговых видеокамер
- Совместимость с Windows 10 / 8 / 7 /
- Просмотр с мобильных устройств (iPad, iPhone, Android)
- H.265X/H.264 стандарт сжатия видеосигнала
- Облачный сервис XMEYE

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- источник питания 12вольт.....1шт
- мышь USB для управления регистратором.....1шт
- винты крепления HDD к регистратору.....1шт
- кабели для подключения HDD.....2шт
- паспорт регистратора.....1шт
- руководство пользователя.....1шт

## Внимание:

**Логин: admin / Пароль: отсутствует.**

В целях безопасности рекомендуем изменить логин и пароль при первом запуске.

## УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

## НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Используйте только рекомендованное напряжение питания.

Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности.

Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.

Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение оборудования устройства в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется условиями 1 по ГОСТ 15150-69

## УТИЛИЗАЦИЯ

Регистратор не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи.

В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обращаться к официальному дилеру/продавцу у которого Вы приобрели это изделие.

**Видеореги­стратор AVR1108LN серийный номер** \_\_\_\_\_

соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Продавец \_\_\_\_\_ м.п \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_